

CAJA DE TRANSICIÓN DE SERIES DE PANELES SOLARES RU CONECTADOS EN SERIE



Las cajas de transición residenciales permiten a los instaladores hacer transiciones o combinar paneles solares conectados en serie hacia un ducto, reduciendo los costos al permitirles cambiar al cableado estándar del edificio y simplificar las conexiones en el gabinete. Ofrece una forma segura al tacto para realizar la transición de series de paneles. El gabinete de bajo perfil está diseñado para montarse debajo del conjunto utilizando el accesorio opcional de soporte de caja, o junto al conjunto utilizando accesorios del sistema de rack.

FEATURES

Más confiable que el uso de tuercas de cable, uniones en U o tomas de cables

Puede montarse debajo del conjunto fotovoltaico

Compatible con la mayoría de las marcas de microinversores

Compatible con inversores y optimizadores de los paneles solares conectados en serie

Vida útil de 20 años al aire libre

Reduce los costos de BOS (balance del sistema) generales de cables y alambres

Simplifica la instalación y la puesta en marcha, además de reducir los costos de mano de obra

Gama de tamaños de cables de terminales (un conductor) : (1) #6-#24

Gama de tamaños de cables (dos conductores): (2) #20-#12

Para RU-2 y RU-2-LP, (4) puentes de 2 patas

RU-2-LPLT disponible de forma estándar sin bloques de terminales

SPECIFICATIONS

Color: Gris Claro
Código de colores: Ral 7035
Acabado: Mate suave

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Material	Espesor
RU-1	RU-1	186mm	186mm	125mm	Fiberglass	3.3mm
RU-1-LP	RU-1-LP	178mm	128mm	78mm	Poliéster	3.3mm
RU-2	RU-2	236mm	186mm	125mm	Fiberglass	3.3mm
RU-2-LP	RU-2-LP	178mm	178mm	80mm	Poliéster	3.3mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

RU-2-LPLT disponible de forma estándar sin bloques de terminales

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.