

CONTASCARICHE DA FULMINE DIGITALE



FEATURES

Registra quantità, ora e data delle scariche da fulmini da recuperare durante le ispezioni

Include staffe di montaggio da utilizzare con nVent ERICO Ericore, ISOonV, conduttori a trefoli nudi o nastro

Includes replaceable CR17335 lithium 3V battery

Fino a cinque anni di durata della batteria

SPECIFICATIONS


Table 1/2

Numero catalogo	Materiale	Classificazione della recinzione	Soglia di attivazione	Profondità (P)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)
LECV	Polycarbonato	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 μ s	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Temperatura	Peso unitario	È conforme a
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER