


SOLDADORA COMPLETA DOBLE TB5 DE CABLE A ALMA DE RAÍL, DE SEÑAL



FEATURES

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro del raíl de 85 a 140 lb.

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de terminal de unión	Material	Tipo de raíl	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora
SBTBTB5B	Pestaña de 3/4 in	Acero, Grafito, Termoplástico	Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb		4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Pestaña de 1 in	Acero, Grafito, Termoplástico	Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb		4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Pestaña de 1 in	Acero, Grafito, Termoplástico	ASCE de 12 lb	C105B, se vende por separado	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Pestaña de 1 1/2 in	Acero, Grafito, Termoplástico	Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105B, se vende por separado	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Pestaña de 1 in	Acero, Grafito, Termoplástico	Raíl de viga RI60	C105B, se vende por separado	4.76mm	TB5

Número de catálogo	Tipo de terminal de unión	Material	Tipo de raíl	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora
SBXSTB5A	3/4" XS	Grafito, Acero, Termoplástico	Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb		4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Pestaña de 1 in	Acero, Grafito, Termoplástico	Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb		7.94mm	TB5

Table 2/2		
Número de catálogo	Material de soldadura	Tamaño del conductor
SBTBTB5B	SB25, se vende por separado	3/16" Bondstrand
SBTBTB5C	SB25, se vende por separado	3/16" Bondstrand
SBTBTB5C12AS	SB25, se vende por separado	3/16" Bondstrand
SBTBTB5D	SB25, se vende por separado	3/16" Bondstrand
SBTBTB5U	SB25, se vende por separado	3/16" Bondstrand
SBXSTB5A	SB25, se vende por separado	3/16" Bondstrand
SBTBTB5E	SB32, se vende por separado	5/16" Bondstrand

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER