

GANCHO J NVENT CADDY CAT HP CON MORDAZA BC200



CERTIFICATIONS



FEATURES

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

SPECIFICATIONS

Acabado: Pregalvanizado; Electrozincado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6A	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Espesor de la viga (FT)	Diámetro (Ø)
CAT16HPBC200	181014	10	20	15	16mm max	25mm
CAT21HPBC200	181239	25	50	40	16mm max	33.3mm
CAT32HPBC200	181015	35	90	60	16mm max	50mm
CAT48HPBC200	181236	80	200	150	16mm max	75mm
CAT64HPBC200	181016	140	330	220	16mm max	100mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Área	Carga estática (F)
CAT16HPBC200	181014	690mm ²	270N
CAT21HPBC200	181239	1174mm ²	270N
CAT32HPBC200	181015	2561mm ²	270N
CAT48HPBC200	181236	5974mm ²	270N
CAT64HPBC200	181016	9987mm ²	270N


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER