

BUJE REDUCTOR DE PASACABLES



Los bujes reductores de paso de acero inoxidable se usan para la reducción del ducto a un tamaño más pequeño. El buje del orificio central centra los dos tamaños de canaleta de cables en relación entre sí, mientras que el casquillo del orificio del borde mantiene las superficies superiores uniformes. Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Canadian Standards Association.

FEATURES

Los bujes reductores de paso se usan para la reducción del ducto a un tamaño más pequeño.

El buje de orificio central sirve para centrar los dos tamaños de ducto entre sí, mientras que el buje de orificio de borde mantiene niveladas las superficies de la parte superior.

Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.

SPECIFICATIONS

Código de colores:	ANSI 61
Color:	Blanco
Material:	Acero dulce
Acabado:	Pintado al polvo

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Ancho	Espesor	Envío rápido
F44WRE22	14370	Reducer	51mm	102mm	1.9mm	No
F44WR22	14360	Reducer	51mm	102mm	1.9mm	No
F66WR44	14570	Reducer	102mm	152mm	1.9mm	No
F66WRE44	14580	Reducer	102mm	152mm	1.9mm	No
F88WR44	14780	Reducer	64mm	64mm	1.9mm	No
F88WR66	14760	Reducer	64mm	64mm	1.9mm	No
F88WRE44	14790	Reducer	64mm	64mm	1.9mm	No
F88WRE66	14770	Reducer	64mm	64mm	1.9mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.