

BARRA NEUTRAL PARA BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN TD



CERTIFICATIONS



FEATURES

Se conecta a bloques de distribución cuadripolares para mayor capacidad de alambres

Conexión eléctrica directa

Ensamblaje mecánico fuerte

Cubierta protectora transparente

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22

SPECIFICATIONS

Table 1/4

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad nominal de corriente máx., IEC	Peak Short Circuit Current (Ipk)	Tamaño del cable trenzado del lado de línea; casquillo	Line Side Compact Stranded Wire Size	Corriente admisible de corta duración (Icw) 1 s
--------------------	--------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

NB-125A	563841	125A	30kA	6 – 16mm ²	10 - 25 mm ²	4.5kA
NB-160A	563201	160A	35kA	10 – 25mm ²	10 - 35 mm ²	6.2kA

Table 2/4

Número de catálogo	Número de artículo	Número de conexiones del lado de línea	Número de conexiones del lado de carga	Tamaño del cable trenzado compacto del lado de carga	Load Side Stranded Wire Size - Ferrule	Altura (H)
NB-125A	563841	3	9	2,5 - 6 mm ²	1,5 – 6 mm ²	34.3mm
NB-160A	563201	4	10	2,5 - 16 mm ²	1,5 – 16 mm ²	34.3mm


Table 3/4

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho (W)	Profundidad (D)	Peso unitario	Para uso con	Índice de inflamabilidad
NB-125A	563841	142mm	37.4mm	0.17kg	TD-100-125AL (563830), TD-100-125ALL (563840)	UL® 94V-0
NB-160A	563201	170mm	41.4mm	0.2kg	TD-160A (563200), TD-160AL (563990)	UL® 94V-0

Table 4/4

Número de catálogo	Número de artículo	Cumple con
NB-125A	563841	IEC® 60947-7-1
NB-160A	563201	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER