

数字式雷电计数器



功能


- 记录雷击的数量、时间和日期，以方便在检查过程中检索
- 包含适用于 nVent ERICO Ericore、ISOnV、裸绞合导体或带子的安装支架
- Includes replaceable CR17335 lithium 3V battery
- 长达五年的电池寿命

SPECIFICATIONS

Table 1/2						
物料号	材料	外壳防护等级	测量范围	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LECV	聚碳酸酯	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 µs	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2			
物料号	温度	单位重量	符合
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 - Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 - Technical	France:	Other Countries:	Sydney:
Support	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500